

Oppgraderings Modul – ZRGP batterier

Når det gjelder oppgraderingsboksen, er det et par ting å merke seg, se følgende:

1. WiFi-oppgaderingsboksene er delt inn i første generasjon og andre generasjon.
2. Denne oppgraderingsboksen brukes foreløpig bare til å oppgradere batterier uten oppvarmingsfolie.

Fastvaren til varmemilmen er ikke klar ennå, men jobbes med og vil bli send som fil når den er klar. Med tilsend fil vil du kunne laste over på medfølgende USB-minnepinne og oppgradere fastvaren i boksen og deretter oppgradere batteriene i henhold til beskrivelsen.

3. Hvis du vet hvilken generasjon batteri er, (f.eks. er 1. generasjons batterifastvare (4.551) 4..., og 2. generasjons batterifastvare er (5.024) 5 ... eller (2.013) 2 ...), Bruk riktig oppgraderings boks for å oppgradere.

4. Hvis du ikke vet hvilken generasjon batteriet ditt er kan du prøve å oppgradere det med 1. generasjons oppgraderings boks. Hvis 1. generasjons boksen ikke svarer, erstatt og forsøk med 2. generasjons boks.

5. Når oppgraderings prosessen av batteriet er i gang skal ikke batteriet lade eller forbruke strøm, oppgraderingen av batteriene gjøres av gangen.

6. Under oppgradering settes batterioppringingskoden til 2.

7. Under oppgradering er kun gjeldende batteri påslått de resterende batteriene holdes avslått.

8. Under oppgraderingsprosessen må WiFi-boksen opprettholde strømforsyningen, og kommunikasjonen kan ikke avbrytes, ellers vil oppgraderingen miste strøm og krasje, og oppgraderingen kan ikke fullføres.